

DIGIDIM Infrapunakauko-ohjain (303)

DIGIDIM Infrapunakauko-ohjain on DIGIDIM-yhteensopiva ohjain DIGIDIM-valaistuksenohjausjärjestelmän ohjaamiseen ja ohjelmointiin. Helvarin DIGIDIM -ohjauspaneelit on varustettu infrapuna-vastaanottimella kauko-ohjaimen käyttöä varten.

Laite on varustettu seitsemällä panikkeella, joilla järjestelmän perustoimintoja voi ohjailla, kuten valaistus päälle/pois, valaistuksen himmennys/kirkastus sekä neljän esiohjelmoidun valaistustilanteen valinta.

Ohjaimella voi myös ohjelmoida yksinkertaisia perustoimintoja, kuten asetella valaistustilanteita.

Tärkeimmät ominaisuudet

- Perusohjaustoiminnot
- Ohjelmointityökalu yksinkertaisille sovelluksille (Helvarin Designer- tai Toolbox-ohjelmalla edistyneemmät toiminnot)
- Vastaanottimena 13xx-sarjan-, 100-, 110-, 111-moduulit tai 170 IR-vastaanotinmoduuli

Lisätoiminnot

- Kauko-ohjaimet voidaan osoitteellistaa yksilöllisille osoitteille, jolloin ne eivät häiritse toisiaan tai väärää tiloja (Vastaanottimet tulee ohjelmoida Helvarin Designer- tai Toolbox -ohjelmalla.)
- Jopa neljän eri valaistusryhmän ohjaus: on/off/ylös/alas



Tekniset tiedot

Paristot: 2 × IEC, LR03/AAA 1.5 V paristo
Huom: Toimitetaan laitteen mukana

Toiminta-alue: Noin 5 m

IR taajuus: 36 kHz

Mekaaniset tiedot

Mitat: 40 mm × 145 mm × 15 mm musta

Pintamateriaali: palamaton, halogeeniton
 polykarbonaatti

Paino: 50 g

Toimintaympäristö

Käyttölämpötila: 0 °C...40 °C

Suhteellinen kosteus: Maks. 90 %, ei kondensoitumista

Säilytyslämpötila: -10 °C...+70 °C

Vaatimuksenmukaisuus ja standardit

Ympäristösäädökset: Vastaa WEEE ja RoHS
 direktiivien vaatimuksia

Mitat (mm)

